

(+48) 32 453 91 70info@pol-eko.com.pl

www.pol-eko.com.pl

POL-EKO A.Polok-Kowalska sp.k. 44-300 Wodzisław Śląski ul. Kokoszycka 172 C

## Scheda tecnica

alimentatore di emergenza ZA I 30H



La foto sopra è solo di riferimento, potrebbe mostrare opzioni aggiuntive non incluse nell'equipaggiamento standard. L'aspetto reale, in particolare il colore e la struttura del materiale, possono differire da quelli presentati nella foto.

## **Equipaggiamento standard**

- convertitore con funzione di ricarica della batteria
- batteria(e)
- ruote con freno
- segnalazione visiva e acustica che informa dello stato del lavoro
- presa elettrica tipo E (230V)
- manuale utente in polacco






⟨ (+48) 32 453 91 70⋈ info@pol-eko.com.plψ www.pol-eko.com.pl

POL-EKO A.Polok-Kowalska sp.k. 44-300 Wodzisław Śląski ul. Kokoszycka 172 C

Dati Tecnici	
Display	LED
Alloggi	Lamiera verniciata a polvere

dimensioni esterne [mm]	
Larghezza A	675
Altezza B	670
Profondità C	665
Peso (kg]	168



parametri base	
temperatura di esercizio [°C]	+10+30
funziona con il modello	CHL/ST 1-6
tempo di backup * [h]	30
numero di batterie [pz.]	2
PARAMETRI ELETTRICI	
Voltaggio**	230 V 50 Hz
Potenza nominale [W]	3 000
Garanzia	·
Produttore	POL-EKO

<sup>\*</sup> il tempo approssimativo di backup del dispositivo sull'alimentatore di backup dipende dai parametri ambientali, dal grado di riempimento della camera, ecc.

